

## ИНСТРУКЦИЯ для совершения звонков в Управление информатизации.

### 1. Для абонентов АТС «Главного» корпуса, Б, В, Г, Д, имеющих внутренние номера вида 1xx.

Для совершения вызова на телефоны Управления информатизации с номерным планом 3xx, необходимо набрать внутренний номер 143. После **соединения**<sup>1</sup> предоставлены следующие два варианта дозвона до необходимого абонента:

- 1) Дождаться окончания голосового приветствия, после чего АТС автоматически переведет вызов на внутренний номер 312. При этом ответивший сможет перевести вызов на любого другого внутреннего абонента УИ.
- 2) Не дожидаясь окончания голосового приветствия **перевести телефон в тональный режим**<sup>2</sup> набора (нажав клавишу [\*]) и произвести набор внутреннего абонента УИ.

Устаревшие телефоны с дисковым номеронабирателем, могут дозвониться только до оператора (тлф.312).

Например набор до Нач. УИ будет представлять следующие действия: [143, ждем **соединения**, \*300] То есть набираем 143 слышим сигнал ожидания ответа (длинные прерывистые гудки), затем ответ голосовой системы, переводим телефон в тон (нажимаем [\*], при этом никаких звуков может не быть), набираем номер 300. слышим сигнал ожидания ответа от внутреннего абонента)

### 2. Для абонентов других АТС, городских и мобильных телефонов.

При звонке с городских или мобильных телефонов в Управление информатизации с номерным планом 3xx, необходимо набрать номер 31-83-70. При этом для абонентов главной группы корпусов имеющих внутренние номера 1xx, возможен дозвон на АТС УИ через городскую АТС (через 9 -> затем городской номер 31-83-70 -> тоновый режим -> номер внутреннего абонента).

После **соединения** предоставлены следующие два варианта дозвона до необходимого абонента:

- 1) Дождаться окончания голосового приветствия, после чего АТС автоматически переведет вызов на внутренний номер 312. При этом ответивший сможет перевести вызов на любого другого внутреннего абонента УИ.
- 2) При использовании импульсного набора, перевести аппарат в тоновый режим (нажать [\*]). Произвести набор внутреннего абонента УИ. *(Для мобильного телефона — убедиться, что дополнительный номер на экране набран правильно. Бывает так, что нажатие первой цифры дополнительного номера воспринимается телефоном, как сигнал к пробуждению. Все мобильные телефоны используют тоновый режим набора)*

### 3. Для абонентов внутренней телефонной сети УИ имеющих внутренние номера вида 3xx.

Звонки с телефонов УИ, с номерным планом вида 3xx, на внутренние телефоны КГТУ, с номерным планом 1xx, осуществляются набором прямого номера вызываемого абонента.

Звонки на городские номера производятся через 9.

Сервисные функции для абонентов УИ с номерным планом 3xx:

## xxx – для перевода звонка со своего телефона на номер xxx без уведомления (можно положить трубку)

\*2 xxx – перевод звонка со своего телефона на номер xxx с уведомлением (дождаться ответа, положить трубку, если ответа не последует будет продолжен разговор с вызывающим абонентом)

\*\* xxx – при звонящем телефоне xxx, перехват звонка на свой телефон (можно применять если слышно вызов в соседнем кабинете, но там никого нет)

### Номера телефонов Управления информатизации.

№ тлф. УИ	Ф.И.О	№ Аудит.
300	Плаксин Е.Б.	Б-207
301	Иванюк Д.В., Юзенкова И.Е., Федорова О.С.	Б-101/5
302	Белецкий С.В.	Б-307
303	Лукоянов Д.Н. и Федоров И.В.	Б-307
304	Кошелев В.Е.	Б-307
308	Кузнецов Ф.И.	Б-415
310	Голубев П.И.	Б-307
312	Прядкин А.В., Рыбакова О.В., Богачева О.А.	Б-201
	Лебедев Ю.Л.	Б-101/6

1 Установка соединения с АТС обозначена началом озвучивания голосового приветствия.

2 АТС «Главного» корпуса работает в режиме импульсного и тонового набора, для передачи команд необходимо использовать «тоновый набор».